

LED ダウンライト (12V 用) の取付け方



- 《商品に含まれているもの=写真左上から時計回りに》
- ☆ LED (ろうそく色 3mm砲弾型、12V 用、シリコンチューブ付き)
 - ☆ ハトメ
 - ☆ LED 固定板 (約 2.5cm 角、ゴムリング装着済み)

- 《自分で用意するもの》
- ★ 木工用ボンド (固定板接着用)
 - ★ 弾性系接着剤またはエポキシ系接着剤 (ハトメ接着用)
 - ★ 4~5mm 径の孔あけドリル

(商品には天井板は含まれておりません)

《取付け方》

<p>(1) ダウンライトを取り付けたい位置にドリルなどで 4~5 ミリ径の孔を開けます。(この天井板サンプルは室内側を黄色、天井裏側を青色に塗っています)</p>	<p>(2) 室内側からハトメをはめ、弾性系接着剤 (セメダインスーパーX など) またはエポキシ系接着剤で接着固定します。</p>	<p>(3) 天井裏側から LED 固定板を木工用ボンドで接着します。(2) で開けた孔と位置を合わせて下さい。</p>	<p>(4) (3) が乾いたら LED をはめまします。力を入れすぎるとハンダ付け部分が曲がって折れてしまうことがあるので注意してください。</p>
<p>(5) このような状態で止めます。</p>	<p>(6) 横から見たところ。</p>	<p>(7) 12V の電源につながると点灯します。白コードを電源の+ (プラス) 側につないでください。</p>	<p>(8) 《作例》ダウンライトを3個並べてつけたところです。</p>

《使用上の注意》

1. ミニチュアライトはおもちゃではありません。使い方を誤るとケガや火災などの事故の原因となります。
2. 使用している LED は 12V 用に調整済みです (510Ω の抵抗装着済み)。使用電流は 18mA です。
3. 電源は 12V 用 AC アダプターを使ってください。安定化回路内蔵型のものをおすすめします。
4. LED はある程度発熱します。チューブをかぶせてある部分 (抵抗) は高温になることがありますのでご注意ください。
5. 電球の点灯中は必ず誰かそばについてください。夜中や人がいない時に電球を点灯したままにすることはやめてください。使用しないときは電源を切ってください。
6. 屋外や水気のある場所では使用しないでください。

106-0047 東京都港区南麻布 5-2-24-1D ワークショップ・クォーター

TEL/FAX 03-3449-8879

Homepage (ミニチュアライトの世界) <http://www2.ttcn.ne.jp/ota-minilights/>