

【簡単な壁灯の作り方】



【使用する型紙#】
型紙は使いません。本文を参照しながら作って下さい。

電球台だけのシンプルな壁灯です。

《使用する材料》 (☆はパーツキットに入っているもの、★は自分で用意するもの)


☆12V 用麦球	☆極薄ベニヤ(約2 x 2cm)	★ボンド
☆スリーブ	☆しんちゅう線	★塗料
☆ウッドビーズ(大)		

(1) 電球台作り(ビーズ加工)



ウッドビーズの側面を削って写真のように面取りをしておきます。平らなところが背板との接着面になります。

(2)



極薄ベニヤの上にウッドビーズを置き、形を写し取ります。

(3)




写し取った線の1~2ミリ外側でカットし、中央下に2ミリ径の孔(コード通し用)を開けておきます。

(4)



ウッドビーズを背板に接着し、好みの色を塗ります。

(5)




麦球とコードの接続部をおおっている透明なプラスチックを、カッターで剥き取ります。

(6)



スリーブを8ミリにカットしておき、麦球のコードを通します。

(7)



しんちゅう線を1.5センチにカットして下から差し込みます。これは補強のためです。

(8)



(7)を(4)の上から差し込み、下に出たコードを背板の穴を通して後ろに抜きます。

(9) 完成



これで完成です。

(10)



12Vの電源につながると点灯します。